

Economy Series

Automatic Voltage Regulator

. 12000 FULL

. 15000 FULL

. 12000 WIDE


. 15000 WIDE

. 20000 FULL



ترانس اتوماتیک هوشمند





تولیدکننده انواع استابلایزر سوئیچینگ

ترانس‌های اتوماتیک تک فاز و سه فاز



هوشمند و پرتکنیک

قابلیت‌ها

- محافظت از لوازم برقی در برابر نوسانات برق شهر (جبران نوسان ولتاژ ورودی در ولتاژهای بسیار پایین)
- محافظت در برابر ۲ فاز شدن برق شبکه
- محافظت در برابر صاعقه
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر افزایش دمای داخلی دستگاه یا اضافه بار طولانی
- دارای مدار تأخیر قابل تنظیم برای محافظت بعد از وصل برق شهر
- مجهز به فیلتر حذف نویزهای فرکانس بالا
- قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه متناسب با شرایط برق ورودی و بار
- دارای صفحه نمایش دیجیتال برای نمایش ولتاژ خروجی و شرایط کار سیستم
- دارای دو حالت کاری Automatic و Bypass
- دارای نمایشگر بار مصرفی
- مجهز به هشدار صوتی در مقابل خرابی سنسورهای حرارتی و بالا رفتن دمای ترانس در اثر اضافه بار
- امکان استفاده به دو صورت رومیزی یا نصب شده روی دیوار

20000 FULL	15000 WIDE	15000 FULL	12000 WIDE	12000 FULL	پارامتر
ولت ۱۵۵	ولت ۹۰	ولت ۱۳۰	ولت ۹۰	ولت ۱۳۰	کمینه ولتاژ ورودی (با تنظیمات پیش فرض)
ولت ۲۶۵	ولت ۲۷۰	ولت ۲۷۰	ولت ۲۷۰	ولت ۲۷۰	بیشینه ولتاژ ورودی (با تنظیمات پیش فرض)
مرحله ۱/۳	مرحله ۱/۶	مرحله ۱/۴	مرحله ۱/۶	مرحله ۱/۴	تعداد مراحل تقویت / تضعیف ولتاژ
۴۵-۵۵ هرتز					فرکانس ورودی
ولت ۲۰,۰۰۰	ولت ۱۵,۰۰۰	ولت ۱۲,۰۰۰	ولت ۱۲,۰۰۰	ولت ۱۲,۰۰۰	توان نامی
آمپر ۸۰	آمپر ۶۰	آمپر ۴۰	آمپر ۴۰	آمپر ۴۰	جریان نامی
آمپر ۱۶۰	آمپر ۱۲۰	آمپر ۸۰	آمپر ۸۰	آمپر ۸۰	جریان راه اندازی
۳۰۰ - ۳۰ ثانیه، قابل تنظیم					مدت زمان تأخیر
۴۱×۳۴×۱۶ سانتی‌متر					ابعاد (ارتفاع×عرض×طول)
کیلوگرم ۳۶	کیلوگرم ۴۲	کیلوگرم ۳۲	کیلوگرم ۳۴,۵	کیلوگرم ۲۸,۵	وزن دستگاه
۵-۳۵ درجه سانتی‌گراد					دمای محیط کار دستگاه
3-Digit 7 Segment					صفحه نمایش