

Economy Series

Automatic Voltage Regulator



ترانس اتوماتیک هوشمند



ریزپردازان مدارسبز

تولیدکننده انواع استابلایزر سوئیچینگ
ترانس های اتوماتیک تک فاز و سه فاز



هوشمند و پرنکتنیک

قابلیت ها

- محافظت از لوازم برقی در برابر نوسانات برق شهر
- (جبران نوسان ولتاژ ورودی در بازه ۲۷۰-۱۳۰ ولت)
- محافظت در برابر ۲ فاز شدن برق شبکه
- محافظت در برابر صاعقه
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر افزایش دمای داخلی دستگاه یا اضافه بار طولانی
- دارای مدار تأخیر قابل تنظیم برای محافظت بعد از وصل برق شهر
- مجهز به فیلتر حذف نویزهای فرکانس بالا
- قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه متناسب با شرایط برق ورودی و بار
- دارای صفحه نمایش دیجیتال برای نمایش ولتاژ خروجی و شرایط کار سیستم
- دارای دو حالت کاری Bypass و Automatic
- مجهز به هشدار صوتی در مقابل خرابی سنسورهای حرارتی و بالا رفتن دمای ترانس در اثر اضافه بار
- امکان استفاده به دو صورت رومیزی یا نصب شده روی دیوار
- دارای نمایشگر بار مصرفی

ECO-8000	ECO-6000	پارامتر
۱۳۰ ولت	۲۷۰ ولت	کمینه ولتاژ ورودی (با تنظیمات پیش فرض)
۲۷۰ ولت	۱۳۰ ولت	بیشینه ولتاژ ورودی (با تنظیمات پیش فرض)
۱/۴ مرحله	۴۵-۵۵ هرتز	تعداد مراحل تقویت / تضعیف ولتاژ
۸۰۰۰ ولت آمپر	۶۰۰۰ ولت آمپر	فرکانس ورودی
۳۲ آمپر	۲۵ آمپر	توان نامی
۶۴ آمپر	۵۰ آمپر	جریان نامی
۳۰-۳۰۰ ثانیه، قابل تنظیم	۱۷/۵ کیلوگرم	جریان راه اندازی
۳۲×۳۳×۱۴ سانتی متر	۵-۳۵ درجه سانتی گراد	مدت زمان تأخیر
۲۳/۵ کیلوگرم	3-Digit 7-Segment	ابعاد (ارتفاع×عرض×طول)
		وزن دستگاه
		دمای کار دستگاه
		صفحه نمایش